

Situo 1 io Situo 5 io



DA VELEDNING
NO VELEDNING
FI KÄYTTÖOHJE
SV BRUKSANVISNING

somfy.



Ref. 5114857A

100% recycled paper

somfy.

DA Fjernbetjeningen Situo 1 io kan styre en gruppe med en eller flere io-homecontrol®-applikationer. Fjernbetjeningen Situo 5 io kan styre op til 5 grupper med en eller flere io-homecontrol®-applikationer.

1.1. Sikkerhed og ansvar

1.1.1. Ansvar

Disse vejledninger skal opbevares af brugeren. Overskridelse af disse anvisninger eller brug af produktet uden for dets anvendelsesområde er forbudt og kan tilføre produktet en ulovlig garanti. Dette Somfy produkt skal installeres af en autoriseret elinstallatør. Elinstallatøren skal desuden installere produktet i overensstemmelse med bestemmelserne og den gældende lovgivning i brugslandet, og informere sine kunder om brugsbetingelserne for og vedligeholdelsen af produktet.

Før installationen skal kompatibiliteten af dette produkt med det dertil hørende udstyr og tilbehør kontrolleres. Hvis der opstår tvivl under installationen af dette, og/eller hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du henvende dig til en Somfy repræsentant eller besøge internetstedet www.somfy.com.

1.2. Sikkerhedsanvisninger

Hvis den bruges sammen med en motor, skal man ligeledes læse instruktionerne til motoren.

Brug ikke slibende produkter eller opløsningsmidler til at rengøre den. Produktet må ikke udsættes for slag eller fald, brandfarlige stoffer eller andre farlige nærheder af væskemidler, fugtighed og væskesprøjt. Må ikke nedbrydes i væske.

⚠ Advarsel

Dette produkt indeholder et knap-batteri.

Slug ikke batteriet. Risiko for kemisk ætsning efter knap 2 timer. Kan være dødbetragende. Søg straks læge, hvis knap-batteriet indtages og indføres i en kropslig samlet i tvivlstilfælde.

Batterierne (nye eller brugte) og produktet skal være uden for børns rækkevidde. Hvis batteriummet ikke mere kan lukke, må produktet ikke længere anvendes og skal opbevares uden for børns rækkevidde. Risiko for eksplosion, udsivning af væske eller brændbar gas fra batteriet, hvis det opbevares ved høj temperatur (varm ovn, åben ild), klemmes sammen, skæres, eller udsættes for meget lavt lufttryk. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

2. Situo 1 io og Situo 5 io i detaljer (Figur A)

- ⓐ Hus til vægfastlet
- ⓑ Tasten Op/Tænd/Åbn
- ⓒ Tasten Stop/My
- ⓓ Tasten Ned/Sluk/Luk
- ⓔ Indikator for tryk på tastene
- ⓕ Indikator for tryk på tastene og valg af gruppe
- ⓖ Grubevælger
- ⓗ Knappen PROG
- ⓓ Vælger til specifik autonom tilstand
- ⓓ Vægbeslag

3. Valg af grupper på Situo 5 io (Figur B)

- ① For enhver betjening med fjernbetjeningen Situo 5 io, skal man sikre sig, at den rette gruppe er valgt.
- Et kort tryk efter gruppevælgeren ⓖ. Vising af den valgte gruppe.
- Flere tryk efter hinanden. Skift af den valgte gruppe.

Kontrollampen ⓔ for hver gruppe fra 1 til 4 tænder individuelt, og derefter tænder alle kontrollamperne for valget af gruppe 5.

4. Installation

4.1. Tilføjes/sletning af en Situo io fjernbetjening (Figur C)

① Sådan registreres den første betjening: Se brugsanvisningen for io motoren eller motorgrupper.

Sådan tilføjes eller slettes Situo io for en applikation:

- På den enkelte fjernbetjening, der allerede er tilknyttet enheden:
 - Tryk (= 2 sek.) på knappen PROG, indtil enheden kører frem og tilbage.
- På den Situo io, der skal tilføjes eller slettes:
 - ① For Situo 5 io skal du først vælge gruppen ⓖ.
 - Tryk kort på knappen PROG. Applikationen udføres en op/ ned-cyklus, Situo io er nu tilføjet eller slettet.

NO Met de afstandsbedjening Situo 1 io kunt u een groep van een of meer io-homecontrol®-toepassingen bedienen. Met de afstandsbedjening Situo 5 io kunt u maximaal 5 groepen van een of meer io-homecontrol®-toepassingen bedienen.

1. Veiligheid en aansprakelijkheid

1.1. Aansprakelijkheid

De gebruiker moet deze informatie goed bewaren. Het niet naleven van deze aanwijzingen of een gebruik van het product buiten zijn toepassinggebied is niet toegestaan en zal leiden tot het uitsluiten van de aansprakelijkheid en van de garantie van Somfy. Dit Somfy product moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen. De installateur moet zich altijd aan de in het land van installatie geldende normen en wettelijke voorschriften houden en zijn klanten informeren over de gebruiks- en onderhoudsomsstandigheden van het product.

Vóór de installatie aangevat wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de aanwezigde apparatuur en accessoirs. Raadpleeg bij twijfel tijdens de installatie dan dit product of voor aanvullende informatie uw Somfy leverancier of de organisatie van de website www.somfy.com.

1.2. Veiligheidsvoorschriften

Bij gebruik in combinatie met een motor ook de betreffende instructies raadplegen.

Het product alleen binnenshuis installeren en gebruiken.

Het product buiten het bereik van kinderen houden.

Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken om het product schoon te maken.

Om te voorkomen dat het product beschadigd wordt, mag u het niet onderdompelen in een vloeistof, niet laten vallen en niet blootstellen aan schoeken, brandbare stoffen, een warmtebron, lucht of diverse vloeistoffen.

⚠ Waarschuwing

Dit product bevat een knoopcel.

De batterij niet inslikken; risico op chemische brandwonden, kunnen binnen 2 uur doodelijk zijn. Wanneer de batterij wordt ingestikt of bij twijfel onmiddellijk een arts raadplegen.

(Nieuwe en gebruikte) batterijen en het product buiten het bereik van kinderen houden. Hvis batterihuset ikke lukkes igen, må du slutte å bruke produktet og holde det utenfor børns rækkevidde. Risiko for eksplosjon, udsivning av væske eller brændbar gass fra batteriet sås disse bys oppbevares ved høy temperatur (varme ovn, åpen ild), klemmes sammen, skjæres, eller utsættes for meget lavt lufttryk. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

2. Situo 1 io en Situo 5 io i detaljer (Figur A)

- ⓐ Plaats van de wandsteen
- ⓑ Toets Op / Aan / Openen
- ⓒ STOP/My toets
- ⓓ Toets Neer / Uit / Sluiten
- ⓔ Controlelampje voor het bedienen van de toetsen
- ⓕ Controlelampje voor het bedienen van de toetsen en de kanaalkeuzezoets
- ⓖ Kanaalkeuzezoets
- ⓗ PROG toets
- ⓓ Specifieke onafhankelijke modusselectakelaar
- ⓔ Wandhouder.

3. Selectie van groepen op Situo 5 io (Figur B)

① Voorafgaand aan de bediening met de afstandsbediening Situo 5 io verifieren of de juiste groep is gekozen.

- Druk kort op de kanaalkeuzezoets ⓖ; weergave van de geselecteerde groep.
- Opeenvolgend drukken: wijziging van de geselecteerde groep.

De led ⓔ van groep 1 tot en met 4 licht afzonderlijk op en vervolgens branden alle LEDs voor de selectie van groep 5.

4. Installatie

4.1. Toevoegen/verwijderen van afstandsbediening Situo io (Figuur C)

① Programmeren van de eerste bediening: zie de handleiding van de motor of de io-ontvanger.

De Situo io aan een toepassing toevoegen of verwijderen:

- Op de bediening die al aan de toepassing is gekoppeld:
 - Druk (= 2 s) op de PROG toets tot de toepassing heen en weer beweegt.
- Op de toe te voegen of te verwijderen Situo io:
 - ① Selecteer bij de Situo 5 io eerst de groep ⓖ.
 - Druk kort op de PROG toets; de toepassing gaat op en neer, de Situo io is toegevoegd of verwijderd.

FI Käyttäjän tulee säilyttää nämä ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen tai tuotteen käyttö muuhun kuin näissä ohjeissa määritettyihin käyttöoikouksiin on kiellettyä. Ne peruttautvat Somfy:n vastuun ja takuun. Tämän Somfy-laitteen asennuksen saa suorittaa asunilojien motorisoijoin ja automatoisoijoin ammattilainen, Asentajan täytyy noudattaa asennuksessa voimassa olevia normoja ja lainsäädäntöä ja kertoa sähkökalleen luoteen käytössä huollista.

Tärkeistä tuotteen yhteensopivuus laitteistojin ja lisävarusteisiin ennen asentamista. Jos tuotteen asennuksessa on epäselvää tai haluat lisätietoja, ota yhteys Somfy:n jälleenmyyjään tai mene sivulle www.somfy.fi.

1.2. Turvajäjet

Moottorin kanssa käytettäessä katso myös moottorin ohjeet. Tuotetta ei saa asentaa ulos eikä sitä saa käyttää ulkona.

Älä käytä hankaväikeä tuotetta ja luotteita sen puhdistamiseen. Älä altista tuotetta suulle tai pudota sitä. Se ei saa olla herkästi syttyinen materiaalien tai lämmönlähteen lähellä, siihen ei saa mennä kosketusta eikä nesteroiskeita, Sitä ei saa myöskään upottaa nesteeseen.

⚠ Varoitus

Tuote sisältää nappipariston, Paristoja ei saa niellä. kemiallisten, jopa kuolemaan johtavien palovammojen vaara jo 2 tunnissa. Jos paristo on laitettu johonkin kehon osalle tai jos epäilee, että näin on käynyt, soita välittömästi lääkärin.

Pidis paristolot (uudet ja käytetyt) ja tuote pois lasten ulottuvilta. Jos paristoketöte ei mene enää kiinni, älä käytä enää tuotetta ja pidä se pois lasten ulottuvilta. Räjähälytyyvaria ja vaara, että paristoista voutaa nestettä tai syttyvää kaasua, jos sitä pidetään korkeassa lämpötilassa (kuuma aurin, tuli), jos se särkyä, katkeaa tai altistuu ilman alipaineelle. Paristoja, joita ei voi uudelleentädätä, ei saa laata uudeleen.

2. Situo 1 io -kaukosäätimen ja Situo 5 io -kaukosäätimen tiedot (kuva A)

- ⓐ Seinätelineen ura
- ⓑ Ylös-/Päällä-/Ava-a-painike
- ⓒ STOP-/My-painike
- ⓓ Alas-/Pois päällä-/Sulje-painike
- ⓔ Painikkeiden painamisen merkkivalo
- ⓕ Painikkeiden painamisen ja ryhmän valinnan merkkivalot
- ⓖ Ryhmän valintapainike
- ⓗ PROG-painike
- ⓓ Itsenäisen erikoistilann valintakäytin
- ⓔ Seinäteline.

3. Ryhmien valinta Situo 5 Variation io -kaukosäätimellä (kuva B)

- ① Ennen kuin käytät Situo 5 io -kaukosäätimä, varmista, että olet valinnut oikean ryhmän.
- Ryhmän ⓖ valitsemis lyhyt painallus: valitin ryhmän näytilt.
- Peräkkäiset painallukset: valitin ryhmän vaihto.
- Kunin ryhmän 1 - 4 merkkivalo ⓔ syttyy yksittelen, minkä jälkeen kaikki merkkivalot syttyvät ryhmän 5 valinnan merkiksi.

4. Asennus

4.1. Situo io -kaukosäätimen lisääminen/poistaminen (kuva C)

① Ensimmäisen säötimen tollennus: lisäätietoa on io-moottorin tai io-vaastantottimen oppaassa.

Situo io -kaukosäätimen lisääminen laitteeseen tai poistaminen laitteesta:

- Yksittäisellä, jo laitteeseen liitettyillä säätimellä:
 - Paina (= 2 s) sen PROG -painiketta, kunnes laite liikkuu ylös ja alas.
- Lisätavassu tai poistettavassa Situo iossa:
 - ① Situo iossa valitse ensin ryhmän ⓖ.
 - Paina lyhyesti PROG -painiketta: laite liikkuu ylös ja alas, ja Situo io on isäilytä poistettu.

SV Med fjärnkontrollen Situo 1 io går det att styra en grupp bestående av en eller flera io-homecontrol®-produkter. Med fjärnkontrollen Situo 5 io går det att styra upp till fem grupper som var och en kan bestå av en eller flera io-homecontrol®-produkter.

1. Säkerhet och ansvar

1.1. Ansvar

Det är användarens ansvar att spru bruksanvisningen på ett säkert ställe. Det är inte tillåtet att fränsa anvisningarna eller använda produkten på ett sätt som inte är beskrivet i dem. Om detta ändrar sker innebär det att Somfy:s ansvar och garanti inte längre gäller. Den här Somfy-produkten ska installeras av en levniker inom motor- och automatiseringstusrustning för hem. Installatören ska också följa gällande standarder och lagar i installationslandet samt informera sina kunder om produktens användning och underhåll.

Kontrollera före installationen att denna produkt är kompatibel med tillhörande utrustning och tillbehör. Om du har frågor om installationen av produkten eller behöver annan information, kontakta en Somfy-ätförväljare eller gå till webbplatsen www.somfy.se.

1.2. Säkerhetsfreskrifter

Vic motoriseraad användning. Läs även anvisningarna för motorn. Den här produkten får aldrig installeras eller användas utomhus. Se till att produkten är ötkömlig för barn. Använd inte sliomdet eller lösningssmedel för att rengöra den. Utsätt inte produkten för slag, stötar, brännbara ämnen, värmekällor, fukt eller vätskestank och släk aldrig ner den i vätska.

⚠ Varning

Den här produkten innehåller ett knappselsbatteri. Svälj inte batteriet; det finns risk för att kemiska bränskor uppstår inom knappt två timmar med möjlig döglig utgång. Om batteriet på något sätt har kommit in i kroppen eller om det finns risk för att det har gjort det ska läkare kontaktas omedelbart.

Håll batterierna (nya och använda) och produkten utom räckhåll för barn. Använd inte produkten om det inte går att stänga batteriluckan och förvara den utom räckhåll för barn. Explosionsrisk och risk för läckage av brännfarigt vätska eller gas från batteriet om det utsätts för hög temperatur (het ugn, eld), krossas, skäres eller hamnar i extremt lågt lufttryck. Ej uppladdningsbara batterier ska inte laddas.

2. Situo 1 io og Situo 5 io i detalj (bild A)

- ⓐ Uttag för väggfästet
- ⓑ Knapp Up/Tänd/Öppna
- ⓒ Knapp STOPP/My
- ⓓ Knapp Ned/Sluk/Stäng
- ⓔ Kontrollampa för knapptryckningar
- ⓕ Kontrollampa för knapptryckningar och val av grupp
- ⓖ Gruppväljare
- ⓗ Knapp PROG
- ⓓ Väljare för särskilt fristående läge
- ⓔ Väggläste

3. Välj grupper för Situo 5 io (bild B)

- ① Kontrollera alltid att rätt grupp har valts före ditt med fjärnkontrollen Situo 5.
- En kort tryckning på gruppväljaren ⓖ; vising av den valda gruppen.
- Efterföljande tryckningar: byte av vald grupp.
- Kontrollampa ⓔ för varje gruppe från 1 till 4 tänds var för sig varefter samtliga kontrollamper tänds vid valet av grupp 5.

4. Installation

4.1. Lägg till/ta bort en Situo io-fjärnkontroll (bild C)

① Programmera den första fjärnkontrollen: läs anvisningarna för io-motorn eller io-motorgrupp.

För att lägga till eller ta bort Situo io för en produkt:

- För fjärnkontroll som redan parats med produkten:
 - Tryk (= 2 s) på knappen PROG tills produktens funktion utöfars fram och tillbaka.
- På den Situo io som ska läggas till eller tas bort:
 - ① För Situo 5 io, välj först gruppen ⓖ.
 - Tryk kort på knappen PROG: produkten äker upp och ner en gång, Situo io läggs till eller tas bort.

NO Met de afstandsbedjening Situo 1 io kunt u een groep van een of meer io-homecontrol®-toepassingen bedienen. Met de afstandsbedjening Situo 5 io kunt u maximaal 5 groepen van een of meer io-homecontrol®-toepassingen bedienen.

1. Veiligheid en aansprakelijkheid

1.1. Aansprakelijkheid

De gebruiker moet deze informatie goed bewaren. Het niet naleven van deze aanwijzingen of een gebruik van het product buiten zijn toepassinggebied is niet toegestaan en zal leiden tot het uitsluiten van de aansprakelijkheid en van de garantie van Somfy. Dit Somfy product moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen. De installateur moet zich altijd aan de in het land van installatie geldende normen en wettelijke voorschriften houden en zijn klanten informeren over de gebruiks- en onderhoudsomsstandigheden van het product.

Vóór de installatie aangevat wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de aanwezigde apparatuur en accessoirs. Raadpleeg bij twijfel tijdens de installatie dan dit product of voor aanvullende informatie uw Somfy leverancier of de organisatie van de website www.somfy.com.

1.2. Veiligheidsvoorschriften

Bij gebruik in combinatie met een motor ook de betreffende instructies raadplegen.

Het product alleen binnenshuis installeren en gebruiken.

Het product buiten het bereik van kinderen houden.

Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken om het product schoon te maken.

Om te voorkomen dat het product beschadigd wordt, mag u het niet onderdompelen in een vloeistof, niet laten vallen en niet blootstellen aan schoeken, brandbare stoffen, een warmtebron, lucht of diverse vloeistoffen.

⚠ Waarschuwing

Dit product bevat een knoopcel.

De batterij niet inslikken; risico op chemische brandwonden, kunnen binnen 2 uur doodelijk zijn. Wanneer de batterij wordt ingestikt of bij twijfel onmiddellijk een arts raadplegen.

(Nieuwe en gebruikte) batterijen en het product buiten het bereik van kinderen houden. Hvis batterihuset ikke lukkes igen, må du slutte å bruke produktet og holde det utenfor børns rækkevidde. Risiko for eksplosjon, udsivning av væske eller brændbar gass fra batteriet sås disse bys oppbevares ved høy temperatur (varme ovn, åpen ild), klemmes sammen, skjæres, eller utsættes for meget lavt lufttryk. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

2. Situo 1 io en Situo 5 io i detaljer (Figur A)

- ⓐ Plaats van de wandsteen
- ⓑ Toets Op / Aan / Openen
- ⓒ STOP/My toets
- ⓓ Toets Neer / Uit / Sluiten
- ⓔ Controlelampje voor het bedienen van de toetsen
- ⓕ Controlelampje voor het bedienen van de toetsen en de kanaalkeuzezoets
- ⓖ Kanaalkeuzezoets
- ⓗ PROG toets
- ⓓ Specifieke onafhankelijke modusselectakelaar
- ⓔ Wandhouder.

3. Selectie van groepen op Situo 5 io (Figur B)

① Voorafgaand aan de bediening met de afstandsbediening Situo 5 io verifieren of de juiste groep is gekozen.

- Druk kort op de kanaalkeuzezoets ⓖ; weergave van de geselecteerde groep.
- Opeenvolgend drukken: wijziging van de geselecteerde groep.

De led ⓔ van groep 1 tot en met 4 licht afzonderlijk op en vervolgens branden alle LEDs voor de selectie van groep 5.

4. Installatie

4.1. Toevoegen/verwijderen van afstandsbediening Situo io (Figuur C)

① Programmeren van de eerste bediening: zie de handleiding van de motor of de io-ontvanger.

De Situo io aan een toepassing toevoegen of verwijderen:

- Op de bediening die al aan de toepassing is gekoppeld:
 - Druk (= 2 s) op de PROG toets tot de toepassing heen en weer beweegt.
- Op de toe te voegen of te verwijderen Situo io:
 - ① Selecteer bij de Situo 5 io eerst de groep ⓖ.
 - Druk kort op de PROG toets; de toepassing gaat op en neer, de Situo io is toegevoegd of verwijderd.

FI Käyttäjän tulee säilyttää nämä ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen tai tuotteen käyttö muuhun kuin näissä ohjeissa määritettyihin käyttöoikouksiin on kiellettyä. Ne peruttautvat Somfy:n vastuun ja takuun. Tämän Somfy-laitteen asennuksen saa suorittaa asunilojien motorisoijoin ja automatoisoijoin ammattilainen, Asentajan täytyy noudattaa asennuksessa voimassa olevia normoja ja lainsäädäntöä ja kertoa sähkökalleen luoteen käytössä huollista.

Tärkeistä tuotteen yhteensopivuus laitteistojin ja lisävarusteisiin ennen asentamista. Jos tuotteen asennuksessa on epäselvää tai haluat lisätietoja, ota yhteys Somfy:n jälleenmyyjään tai mene sivulle www.somfy.fi.

1.2. Turvajäjet

Moottorin kanssa käytettäessä katso myös moottorin ohjeet. Tuotetta ei saa asentaa ulos eikä sitä saa käyttää ulkona.

Älä käytä hankaväikeä tuotetta ja luotteita sen puhdistamiseen. Älä altista tuotetta suulle tai pudota sitä. Se ei saa olla herkästi syttyinen materiaalien tai lämmönlähteen lähellä, siihen ei saa mennä kosketusta eikä nesteroiskeita, Sitä ei saa myöskään upottaa nesteeseen.

⚠ Varoitus

Tuote sisältää nappipariston, Paristoja ei saa niellä. kemiallisten, jopa kuolemaan johtavien palovammojen vaara jo 2 tunnissa. Jos paristo on laitettu johonkin kehon osalle tai jos epäilee, että näin on käynyt, soita välittömästi lääkärin.

Pidis paristolot (uudet ja käytetyt) ja tuote pois lasten ulottuvilta. Jos paristoketöte ei mene enää kiinni, älä käytä enää tuotetta ja pidä se pois lasten ulottuvilta. Räjähälytyyvaria ja vaara, että paristoista voutaa nestettä tai syttyvää kaasua, jos sitä pidetään korkeassa lämpötilassa (kuuma aurin, tuli), jos se särkyä, katkeaa tai altistuu ilman alipaineelle. Paristoja, joita ei voi uudelleentädätä, ei saa laata uudeleen.

2. Situo 1 io -kaukosäätimen ja Situo 5 io -kaukosäätimen tiedot (kuva A)

- ⓐ Seinätelineen ura
- ⓑ Ylös-/Päällä-/Ava-a-painike
- ⓒ STOP-/My-painike
- ⓓ Alas-/Pois päällä-/Sulje-painike
- ⓔ Painikkeiden painamisen merkkivalo
- ⓕ Painikkeiden painamisen ja ryhmän valinnan merkkivalot
- ⓖ Ryhmän valintapainike
- ⓗ PROG-painike
- ⓓ Itsenäisen erikoistilann valintakäytin
- ⓔ Seinäteline.

3. Ryhmien valinta Situo 5 Variation io -kaukosäätimellä (kuva B)

- ① Ennen kuin käytät Situo 5 io -kaukosäätimä, varmista, että olet valinnut oikean ryhmän.
- Ryhmän ⓖ valitsemis lyhyt painallus: valitin ryhmän näytilt.
- Peräkkäiset painallukset: valitin ryhmän vaihto.
- Kunin ryhmän 1 - 4 merkkivalo ⓔ syttyy yksittelen, minkä jälkeen kaikki merkkivalot syttyvät ryhmän 5 valinnan merkiksi.

4. Asennus

4.1. Situo io -kaukosäätimen lisääminen/poistaminen (kuva C)

① Ensimmäisen säötimen tollennus: lisäätietoa on io-moottorin tai io-vaastantottimen oppaassa.

Situo io -kaukosäätimen lisääminen laitteeseen tai poistaminen laitteesta:

- Yksittäisellä, jo laitteeseen liitettyillä säätimellä:
 - Paina (= 2 s) sen PROG -painiketta, kunnes laite liikkuu ylös ja alas.
- Lisätavassu tai poistettavassa Situo iossa:
 - ① Situo iossa valitse ensin ryhmän ⓖ.
 - Paina lyhyesti PROG -painiketta: laite liikkuu ylös ja alas, ja Situo io on isäilytä poistettu.

SV Med fjärnkontrollen Situo 1 io går det att styra en grupp bestående av en eller flera io-homecontrol®-produkter. Med fjärnkontrollen Situo 5 io går det att styra upp till fem grupper som var och en kan bestå av en eller flera io-homecontrol®-produkter.

1. Säkerhet och ansvar

1.1. Ansvar

Det är användarens ansvar att spru bruksanvisningen på ett säkert ställe. Det är inte tillåtet att fränsa anvisningarna eller använda produkten på ett sätt som inte är beskrivet i dem. Om detta ändrar sker innebär det att Somfy:s ansvar och garanti inte längre gäller. Den här Somfy-produkten ska installeras av en levniker inom motor- och automatiseringstusrustning för hem. Installatören ska också följa gällande standarder och lagar i installationslandet samt informera sina kunder om produktens användning och underhåll.

Kontrollera före installationen att denna produkt är kompatibel med tillhörande utrustning och tillbehör. Om du har frågor om installationen av produkten eller behöver annan information, kontakta en Somfy-ätförväljare eller gå till webbplatsen www.somfy.se.

1.2. Säkerhetsfreskrifter

Vic motoriseraad användning. Läs även anvisningarna för motorn. Den här produkten får aldrig installeras eller användas utomhus. Se till att produkten är ötkömlig för barn. Använd inte sliomdet eller lösningssmedel för att rengöra den. Utsätt inte produkten för slag, stötar, brännbara ämnen, värmekällor, fukt eller vätskestank och släk aldrig ner den i vätska.

⚠ Varning

Den här produkten innehåller ett knappselsbatteri. Svälj inte batteriet; det finns risk för att kemiska bränskor uppstår inom knappt två timmar med möjlig döglig utgång. Om batteriet på något sätt har kommit in i kroppen eller om det finns risk för att det har gjort det ska läkare kontaktas omedelbart.

Håll batterierna (nya och använda) och produkten utom räckhåll för barn. Använd inte produkten om det inte går att stänga batteriluckan och förvara den utom räckhåll för barn. Explosionsrisk och risk för läckage av brännfarigt vätska eller gas från batteriet om det utsätts för hög temperatur (het ugn, eld), krossas, skäres eller hamnar i extremt lågt lufttryck. Ej uppladdningsbara batterier ska inte laddas.

2. Situo 1 io og Situo 5 io i detalj (bild A)

- ⓐ Uttag för väggfästet
- ⓑ Knapp Up/Tänd/Öppna
- ⓒ Knapp STOPP/My
- ⓓ Knapp Ned/Sluk/Stäng
- ⓔ Kontrollampa för knapptryckningar
- ⓕ Kontrollampa för knapptryckningar och val av grupp
- ⓖ Gruppväljare
- ⓗ Knapp PROG
- ⓓ Väljare för särskilt fristående läge
- ⓔ Väggläste

3. Välj grupper för Situo 5 io (bild B)

- ① Kontrollera alltid att rätt grupp har valts före ditt med fjärnkontrollen Situo 5.
- En kort tryckning på gruppväljaren ⓖ; vising av den valda gruppen.
- Efterföljande tryckningar: byte av vald grupp.
- Kontrollampa ⓔ för varje gruppe från 1 till 4 tänds var för sig varefter samtliga kontrollamper tänds vid valet av grupp 5.

4. Installation

4.1. Lägg till/ta bort en Situo io-fjärnkontroll (bild C)

① Programmera den första fjärnkontrollen: läs anvisningarna för io-motorn eller io-motorgrupp.

För att lägga till eller ta bort Situo io för en produkt:

- För fjärnkontroll som redan parats med produkten:
 - Tryk (= 2 s) på knappen PROG tills produktens funktion utöfars fram och tillbaka.
- På den Situo io som ska läggas till eller tas bort:
 - ① För Situo 5 io, välj först gruppen ⓖ.
 - Tryk kort på knappen PROG: produkten äker upp och ner en gång, Situo io läggs till eller tas bort.

